

Zestawienie chassis firm Siemens i Grundig stosowanych w odbiornikach TV firmy Siemens (cz.1)

Marek Szukalski

Duże koszty i czasochłonność projektowania nowych konstrukcji skłaniają wielu producentów do wykorzystywania w swojej produkcji sprawdzonych już na rynku, podstawowych elementów konstrukcyjnych (chassis) zaprojektowanych przez inne wiodące na rynku firmy lub biura konstrukcyjne. Rozwiązania takie stosowane były dotychczas najczęściej przez producentów tanich odbiorników sprzedawanych w sieciach supermarketów, np. w oparciu o chassis firmy Schneider, jednakże coraz częściej sięgają po nie także producenci renomowani. Rozwiązanie takie pozwala na szybkie wprowadzanie nowych modeli do sprzedaży, a także znaczne obniżenie kosztów. Ponieważ podawane w oznaczeniu chassis jest tylko modelem bazowym nie można traktować tabeli porównawczych jako elementów absolutnie jednoznacznych, a jedynie jako środek pomocniczy pozwalający przy naprawie sprzętu wykorzy-

stać posiadaną dokumentację. Ponieważ dane do poniższej tabeli zostały zebrane z wielu źródeł, dlatego nie można wykluczyć także pewnych przekłamań merytorycznych. Zamiarem autora było dostarczenie dodatkowych informacji o odbiornikach firmy Siemens, pozwalających na pełniejsze wykorzystanie posiadanej informacji serwisowej. Dla odbiorników starszych zamiast nieosiągalnych już pilotów oryginalnych w tabeli podano odpowiedniki „COM”. Symbol pilota z gwiazdką oznacza, że mogą być stosowane różne typy pilotów, aby wybrać zamiennik, należy go skojarzyć z pilotem oryginalnym.

Indywidualne pytania co do treści artykułu, jak również tematów pokrewnych nasi Czytelnicy mogą kierować pod adres: mszukal@poczta.onet.pl. Autor postara się w miarę posiadanych informacji i możliwości czasowych o szybką radę czy odpowiedź.

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blaupunkt
FC9084	COM3001	340-0		
FC9089	COM3001	340-0		
FC908H4	COM3001	340-0		
FC908K4	COM3001	340-0		
FC9099	COM3001	340-0		
FC909K4	COM3001	340-0		
FC9100	COM3001	340-0		
FC9109	COM3001	340-0		
FC910K4	COM3001	340-0		
FC910V4	COM3001	340-0		
FC9124	COM3001	340-0		
FC9127	COM3001	340-0		
FC913K4	COM3001	340-0		
FC9180	COM3001	340-0		
FC9189	COM3001	340-0		
FC918K4	COM3001	340-0		
FC9199	COM3001	340-0		
FC919K4	COM3001	340-0		
FC919L4	COM3001	340-0		
FC9080	COM3001	340-0		
FC9230	COM3001	341-0		
FC9239	COM3001	341-0		
FC923K4	COM3001	341-0		
FS9200	COM3001	351-0		
FS9209	COM3001	351-0		
FS920K4	COM3001	351-0		
FS920W4	COM3001	351-0		
FS9270	COM3001	351-0		
FS9272	COM3001	351-0		
FS9273	COM3001	351-0		
FS927W4	COM3001	351-0		
FS9283	COM3001	351-0		
FS9289	COM3001	351-0		
FS928W4	COM3001	351-0		
FS9370	COM3001	351-0		
FS9372	COM3001	351-0		
FS9373	COM3001	351-0		

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blaupunkt
FS9379	COM3001	351-0		
FS937K4	COM3001	351-0		
FS937W4	COM3001	351-0		
FS9279	COM3001	351-0		
FS927K4	COM3001	351-0		
FS928K4	COM3001	351-0		
FS9390	COM3001	360-0		
FS9391	COM3001	360-0		
FS9393	COM3001	360-0		
FS939M4	COM3001	360-0		
FS939W4	COM3001	360-0		
FS9380	COM3001	360-0		
FS9389	COM3001	360-0		
FS9481	COM3001*	384-0		
FS9581	COM3001*	384-1		
FS958M4	COM3001*	384-1		
FC953K4	FB30	CM8905	CUC4410	
FC953V4	FB30	CM8905	CUC4410	
FC955K4	FB30	CM8905	CUC4410	
FC955R4EU	FB30	CM8905	CUC4410	
FC955V4	FB30	CM8905	CUC4410	
FC963L4	FB30	CM8905F	CUC4410	
FG955L4	FB30	CM8905F	CUC4410	
FC943K4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC945K4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC947K4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC951R4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC143K4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC143K5	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC143V4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC147K4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC147V4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC941H4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC941K4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC951K4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC951R4EU	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100
FC951V4	FB30	CM8906	CUC4400	FM20100

Zestawienie chassis firm Siemens i Grundig stosowanych w odbiornikach TV firmy Siemens

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blau-punkt
FC143L4	FB30	CM8906F	CUC4400	FM20100
FC147L4	FB30	CM8906F	CUC4400	FM20100
FC941L4	FB30	CM8906F	CUC4400	FM20100
FC943L4	FB30	CM8906F	CUC4400	FM20100
FC947L4	FB30	CM8906F	CUC4400	FM20100
FC951L4	FB30	CM8906F	CUC4400	FM20100
FC203H4	FB31TOP	CM9005	CUC5300	FM21102
FC205H4	FB31TOP	CM9005	CUC5300	FM21102
FC209H4	FB31TOP	CM9005	CUC5300	FM21102
FC936H4	FB31TOP	CM9005	CUC5300	FM21102
FC213R4	FB31TOP	CM9102	CUC5310	FM31022
FC213V4	FB31TOP	CM9102	CUC5310	FM31022
FC215R4	FB31TOP	CM9102	CUC5310	FM31022
FC215V4	FB31TOP	CM9102	CUC5310	FM31022
FC215S4FF	FB31TOP	CM9102F	CUC5310	FM31022
FC213L4FF	FB31TOP	CM9102F	CUC5310	FM31022
FC213S4FF	FB31TOP	CM9102F	CUC5310	FM31022
FC215L4FF	FB31TOP	CM9102F	CUC5310	FM31022
FC201L4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC203L4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC203V4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC207	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC207L4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC207R4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC660ALPHA	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC201R4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC203R4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC207V4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC207V5	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC209R4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC211R4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC211V4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC920K4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC920V4	FB31TOP	CM9103	CUC5301	FM31102
FC207L4FE	FB31TOP	CM9103F	CUC5301	FM31102
FC201L4FF	FB31TOP	CM9103F	CUC5301	FM31102
FC203L4FF	FB31TOP	CM9103F	CUC5301	FM31102
FC203S4FF	FB31TOP	CM9103F	CUC5301	FM31102
FC211L4	FB31TOP	CM9103F	CUC5301	FM31102
FC211S4FF	FB31TOP	CM9103F	CUC5301	FM31102
FC209K4	FB31TOP	CM9112	CUC5303	FM22102
FC201H4	FB31TOP	CM9112	CUC5303	FM22102
FC201K4	FB31TOP	CM9112	CUC5303	FM22102
FC201K5	FB31TOP	CM9112	CUC5303	FM22102
FC201R4EU	FB31TOP	CM9112	CUC5303	FM22102
FC203K4	FB31TOP	CM9112	CUC5303	FM22102
FC205K4	FB31TOP	CM9112	CUC5303	FM22102
FC248M6		CM9203	CUC1881	
FC200M6	FB32ATS	CM9205	CUC5200	
FC202K7	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202K8	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202K9	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202K3	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202K5	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202K6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202K6GB	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202R6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202V6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC204K6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC204R6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC204V6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC206K6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blau-punkt
FC208K6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC208R6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC208V6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC210K6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC210R6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC212R6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC212V6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC210V6	FB32ATS	CM9300	CUC6300	FM24100
FC202L8FF	FB32ATS	CM9300F	CUC6300	FM24100
FC212L6FF	FB32ATS	CM9300F	CUC6300	FM24100
FC202L6FF	FB32ATS	CM9300F	CUC6300	FM24100
FC204S6FF	FB32ATS	CM9300F	CUC6300	FM24100
FC212S6FF	FB32ATS	CM9300F	CUC6300	FM24100
FC216V4	FB35	CM9301	CUC6310	FM24000
FC214R6	FB35	CM9301	CUC6310	FM24000
FC214V6	FB35	CM9301	CUC6310	FM24000
FC216R6	FB35	CM9301	CUC6310	FM24000
FC216V6	FB35	CM9301	CUC6310	FM24000
FC214L6FF	FB35	CM9301F	CUC6310	FM24000
FC216L4FF	FB35	CM9301F	CUC6310	FM24000
FC216L6 FF	FB35	CM9301F	CUC6310	FM24000
FC216S6FF	FB35	CM9301F	CUC6310	FM24000
FC214S6FF	FB35	CM9301F	CUC6310	FM24000
FC146M6	FB35*	CM9303	CUC6000	
FC414V4	FB35*	CM9303F	CUC6000	
FC301V4	FB104ATS	CM9400	CUC7300	FM25140
FC313V6	FB104ATS	CM9400	CUC7300	FM25140
FC301V6	FB104ATS	CM9400	CUC7300	FM25140
FC313L4FF	FB104ATS	CM9400F	CUC7300	FM25140
FC313L6FF	FB104ATS	CM9400F	CUC7300	FM25140
FC301K6	FB103TOP	CM9408		
FC301R6	FB103TOP	CM9408		
FC310	FB103TOP	CM9408		
FC310V4	FB103TOP	CM9408		
FC314R4	FB103TOP	CM9408		
FC314V4	FB103TOP	CM9408		
FC313R6	FB103TOP	CM9408		
FC311L4FF	FB103TOP	CM9408F		
FC314L4FF	FB103TOP	CM9408F		
FC301L6FF	FB103TOP	CM9408F		
FS940M4	FB101	CS8801	CUC4890	
FS967K2	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS967K4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS967W4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS977L4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS967L4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS967V4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS977K2	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS977K4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS977V4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS977W4	FB101	CS8901	CUC4620	FM50040
FS978M4	FB102TOP	CS8902		
FS979M4	FB102TOP	CS8902		
FS979W4	FB102TOP	CS8902		
FS981W4	FB102TOP	CS8902		
FS167K2	FB102TOP	CS8903	CUC4510	FM50030
FS167K4	FB102TOP	CS8903	CUC4510	FM50030
FS167V2	FB102TOP	CS8903	CUC4510	FM50030
FS167V4	FB102TOP	CS8903	CUC4510	FM50030
FS177K2	FB101	CS8903	CUC4510	FM50030
FS177K4	FB101	CS8903	CUC4510	FM50030
FS177V2	FB101	CS8903	CUC4510	FM50030
FS177V4	FB101	CS8903	CUC4510	FM50030

Dokończenie w następnym numerze

Zestawienie chassis firm Siemens i Grundig stosowanych w odbiornikach TV firmy Siemens (cz.2 - ost.)

Marek Szukalski

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blaupunkt
FS968K4	FB102TOP	CS8903	CUC4510	FM50030
FS968N4 EU	FB102TOP	CS8903	CUC4510	FM50030
FS968V4	FB102TOP	CS8903	CUC4510	FM50030
FS975K4	FB101	CS8903	CUC4510	FM50030
FS975V4	FB101	CS8903	CUC4510	FM50030
FS167L4	FB101	CS8903F	CUC4510	FM50030
FS177L4	FB101	CS8903F	CUC4510	FM50030
FS968L4	FB102TOP	CS8903F	CUC4510	FM50030
FS895	FB102TOP	CS8907	CUC1860	FM60070
FS985M4	FB102TOP	CS8907	CUC1860	FM60070
FS985M4II	FB102TOP	CS8907	CUC1860	FM60070
FS985M4FF	FB102TOP	CS8907F	CUC1860	FM60070
FS987V4	FB101	CS8911		
FS988M4	FB101	CS8912		
FS989M4	FB101	CS8912		
FS989V4	FB101	CS8912		
FS991V4	FB101	CS8912		
FS169N4EU	FB102TOP	CS8913		
FS169V4	FB102TOP	CS8913		
FS188N4EU	FB102TOP	CS8913		
FS188V4	FB102TOP	CS8913		
FS191M4	FB102TOP	CS8913		
FS191N4EU	FB102TOP	CS8913		
FS191V4	FB101	CS8913		
FS191W4	FB102TOP	CS8913		
FS998M4	FB102TOP	CS9001	CUC1860	FM60070
FS998M4II	FB102TOP	CS9001	CUC1860	FM60070
FS998M4FF	FB102TOP	CS9001F	CUC1860	FM60070
FS997M4	FB101	CS9002	CUC5891	FM50050
FS997N4EU	FB101	CS9002	CUC5891	FM50050
FS956K4	FB102TOP	CS9003	CUC4500	FM40120
FS960K4	FB102TOP	CS9003	CUC4500	FM40120
FS960N4EU	FB102TOP	CS9003	CUC4500	FM40120
FS960V1	FB102TOP	CS9003	CUC4500	FM40120
FS960V4	FB102TOP	CS9003	CUC4500	FM40120
FS960L4	FB102TOP	CS9003F	CUC4500	FM40120
FS189M4	FB102TOP	CS9004	CUC5835	
FS189V4	FB102TOP	CS9004	CUC5835	
FS229L6	FB103TOP	CS9101	CUC5511	FM41240
FS229V6	FB103TOP	CS9101	CUC5511	FM41240
FS231V4	FB103TOP	CS9101	CUC5511	FM41240
FS231V6	FB103TOP	CS9101	CUC5511	FM41240
FS234V6	FB103TOP	CS9101	CUC5511	FM41240
FS229L6FF	FB103TOP	CS9101F	CUC5511	FM41240
FS231L4FF	FB103TOP	CS9101F	CUC5511	FM41240
FS231L6FF	FB103TOP	CS9101F	CUC5511	FM41240
FS192V4	FB102TOP	CS9104	CUC5820	FM50020
FS207V4	FB103TOP	CS9105	CUC5030	FM31122
FS208V6	FB32ATS	CS9105	CUC5030	FM31122
FS220L4	FB103TOP	CS9105	CUC5030	FM31122
FS220M4	FB103TOP	CS9105	CUC5030	FM31122
FS220V4	FB103TOP	CS9105	CUC5030	FM31122
FS221M6	FB32ATS	CS9105	CUC5030	FM31122
FS221V6	FB103TOP	CS9105	CUC5030	FM31122
FS222V6	FB32ATS	CS9105	CUC5030	FM31122

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blaupunkt
FS221L6FF	FB103TOP	CS9105F	CUC5030	FM31122
FS224L4FF	FB103TOP	CS9105F	CUC5030	FM31122
FC236	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FC650	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FC651	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FC6512	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FC6519	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS223V4	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS227K6	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS227V6	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS228M4	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS228V4	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS230V6	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS232V6	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS233V4	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS236V2	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS237M6	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS237V6	FB103TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS241V6	FB104TOP	CS9106	CUC5360	FM31032
FS253M6	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS253V6	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS263V6	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS333V4	FB32ATS	CS9106	CUC5360	FM31032
FS230L6FF	FB103TOP	CS9106F	CUC5360F	FM31032F
FS234L4FF	FB103TOP	CS9106F	CUC5360	FM31032
FS241L6FF	FB103TOP	CS9106F	CUC5360	FM31032
FS220L4FF	FB103TOP	CS9108F	CUC5500F	FM41122F
FS269M4	FB102TOP	CS9110	CUC1891	FM60960
FS269M4II	FB102TOP	CS9110	CUC1891	FM60960
FS269M4FF	FB102TOP	CS9110F	CUC1891	FM60960
FS229M6	FB103TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS231M4	FB103TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS231M6	FB103TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS235M6	FB32ATS	CS9111	CUC5361	FM31232
FS235V4	FB104TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS235V6	FB104TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS236V6	FB104TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS238M6	FB32ATS	CS9111	CUC5361	FM31232
FS238V4	FB104TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS238V6	FB104TOP	CS9111	CUC5361	FM31232
FS255V6	FB32ATS	CS9111	CUC5361	FM31232
FS268L6	FB32ATS	CS9111	CUC5361	FM31232
FS268M6	FB32ATS	CS9111	CUC5361	FM31232
FS268V6	FB32ATS	CS9111	CUC5361	FM31232
FS235L6FF	FB103TOP	CS9111F	CUC5361	FM31232
FS238L6FF	FB103TOP	CS9111F	CUC5361	FM31232
FS255L6FF	FB103	CS9111F	CUC5361	FM31232
FS268L6FF	FB103TOP	CS9111F	CUC5361	FM31232
FS239V6	FB104TOP	CS9201	CUC7841	
FS247V6	FB104TOP	CS9202	CUC7880	FM54260
FS248M6	FB104TOP	CS9203		
FS245M6	FB104TOP	CS9204	CUC1841	
FS245V6	FB104TOP	CS9204	CUC1841	
FS271V6	FB106	CS9302	CUC5365	FM54040
FS275M6	FB106	CS9305	CUC1822	FM69540
FS275V2	FB105ATS	CS9305	CUC1822	FM69540

Ogłoszenia i reklamy

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blau-punkt
FS321M4	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS321M6	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS321V4	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS321V6	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS322V4	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS335V6	FB33	CS9405		
FS339V4	FB33	CS9405		
FS246V6	FB105ATS	CS9406		
FS249V6	FB106	CS9406		
FS379M4	FB105ATS	CS9407		
FS379M6	FB105ATS	CS9407		
FS362M4	FB107	CS9409	CU4620	FM50040
FS369M4	FB107	CS9409	CU4620	FM50040
FS370M4	FB107	CS9410		
FS358V6	FB107	CS9500		
FS278M4	FB106	CS9500		
FS357M6	FB107	CS9500		
FS357V6	FB107	CS9500		
FS358M6	FB107	CS9500		
FS327M4	FB106	CS9501		
FS327V4	FB106	CS9501		
FS332V4	FB106	CS9501		
FS337M4	FB106	CS9501		
FS337V4	FB106	CS9501		
FS342V4	FB106	CS9501		
FS451M4	FB106	CS9502		
FS451V4	FB106	CS9502		
FS329V4	FB108	CS9600		
FS349M4	FB108	CS9600		
FS349V4	FB108	CS9600		
FS462M4	FB106	CS9605	CUC6369	
FS237L6FF	FB103TOP	CS9706F		

Model	Pilot	Chassis	Chassis Grundig	Chassis Blau-punkt
FS275V6	FB105ATS	CS9305	CUC1822	FM69540
FS272V6	FB32ATS	CS9306	CUC7820	FM54046
FS288M6	FB105ATS	CS9307	CUC1882	FM64290
FS256V6	FB105ATS	CS9308	CUC1823	
FS333M6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS338M6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FC9224	FB106	CS9401	CUC6360	FM55030
FS330M4	FB106	CS9401	CUC6360	FM55030
FS330M6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS330V4	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS330V6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS333V6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS338V6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS340M4	FB106	CS9401	CUC6360	FM55030
FS340M6	FB106	CS9401	CUC6360	FM55030
FS340M6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS340V4	FB106	CS9401	CUC6360	FM55030
FS340V6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS343M6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS343V6	FB33	CS9401	CUC6360	FM55030
FS351M7	FB107	CS9402	CUC6460	
FS351V7	FB33	CS9402	CUC6460	
FS301V6	FB106	CS9402	CUC6460	
FS351M6	FB33	CS9402	CUC6460	
FS351V6	FB33	CS9402	CUC6460	
FC321	FB33	CS9403	CUC7350	FM45120
FC328	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS320V6	FB33	CS9403	CUC7350	FM45120
FS301V4	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS320M4	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120
FS320M6	FB33	CS9403	CUC7350	FM45120
FS320V4	FB106	CS9403	CUC7350	FM45120

