

Orion CTV 022, CTV 025, 028 opciózási táblázata

Opció gomb: az **SAA 1250 IC 15-ös** és **23-as** lábát egy pillanatra rövidre zárja.
(az eredeti távvezérlő tasztatúráján ez ki van vezetve, csak meg kell fűzni hozzá a házat)

A készülék bekapcsolása után, azt "AV" állásba helyezve jobban láthatók a képernyőn a karakterek.

A szervízgomb 1. Lenyomásakor : **CH**

A szervízgomb 2. Lenyomásakor : **OP**

Majd a táblázatot fentről-lefelé, illetve balról-jobbra követve állítsuk be a helyes értékeket.

1:1 ON	2:1 OFF	3:1 ON	4:1 OFF
1:2 ON	2:2 OFF	3:2 OFF	4:2 ON
1:3 ON	2:3 ON	3:3 OFF	4:3 OFF
1:4 OFF	2:4 OFF	3:4 OFF	4:4 OFF
1:5 OFF	2:5 ON	3:5 OFF	4:5 OFF
1:6 ON	2:6 ON	3:6 ON	4:6 OFF
1:7 OFF	2:7 OFF	3:7 OFF	4:7 OFF
1:8 ON	2:8 ON	3:8 OFF	4:8 ON

A végén készenléti állapotba kapcsolással elmentjük a módosításokat.