

INFORMATION TECHNIQUE N° 2001 - 056

Châssis : TX807C/CS

Objet : Evolution soft du TDA9554PS/N1 (IV001)

Ces châssis ont été équipés de 2 différents versions de soft (CI en position IV001)

- 1^{er} version : TDA9554PS/N1/IVV2.20 **code 10708910**.
- 2^{ème} version : TDA9554PS/N1/IVV2.30 **code 10750510**.

Remplacement du circuit intégré TX807CS (version Stéréo)

Le circuit intégré TDA9554PS/N1/IVV2.20 (**code 10708910**) est remplaçable par le TDA9554PS/N1/IVV2.30 (**code 10750510**) sans modification.

TX807C (version Mono)

Le circuit intégré TDA9554PS/N1/IVV2.20 (**code 10708910**) est remplaçable par le TDA9554PS/N1/IVV2.30 (**code 10750510**) moyennant les modifications suivantes :

- Remplacer la résistance RI021 de 100K Ω par 47K Ω 5% 0.625W.
- Remplacer le condensateur CI021 de 4.7nF par 3.9 nF 50V.
- Remplacer la résistance RS004 de 12K Ω par 100K Ω 5% 0.625W

Nota : Un kit regroupant tous les composants, accompagné d'une notice de montage, est disponible sous le **code 35181190**.



THOMSON multimedia Sales France

46/47 Quai Alphonse Le Gallo
92648 Boulogne Cedex

01-41-86-60-00 • Minitel 3616 ou 3626, code d'accès TCEDS