

Таблица 1. Перечень элементов к принципиальной электрической схеме комбинированного прибора Ц4323

Позиционное обозначение	Наименование	Число шт.	Примечание
	Резистор		
R1*	МЛТ-0,5-2,4 кОм±5%	1	
R2	МЛТ-0,5-20 кОм±5%	1	
R3*	МЛТ-0,5-20 кОм±5%	1	
R5	МЛТ-0,5-75 кОм±5%	2	Суммарное сопротивление 150+1,5 кОм
R6	МЛТ-0,5-20 кОм±5%	2	Суммарное сопротивление 40 ±0,4 кОм
R7	МЛТ-0,5-3 кОм±5%	2	Суммарное сопротивление 6 ±0,06 кОм
R8	МЛТ-0,5-560 кОм±5%	1	Суммарное сопротивление 800 ±8 кОм
R9	МЛТ-0,5-15 кОм±5%	1	Суммарное сопротивление 18±0,18 кОм
R10	МЛТ-0,5-3 кОм±5%	1	Суммарное сопротивление 3,39 ±0,034 кОм
R11	МЛТ-0,5-2 МОм±5%	2	Суммарное сопротивление 4 ±0,04 МОм
R12	МЛТ-0,5-1,5 кОм±5%	1	Суммарное сопротивление 1,8±0,018 кОм
R13	МЛТ-0,5-300 Ом ±5%	1	Суммарное сопротивление 324 ±3,2 Ом
R14	МЛТ-0,5-3 Ом ±5%	1	Суммарное сопротивление 5 ±0,05 Ом
R15	МЛТ-0,5-24 Ом ±5%	1	
R16	180±1,8 Ом, провод ПЭМС 0,1	1	
R17	30 ±0,1 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R18	МЛТ-0,5-8,2 МОм±5%	1	Суммарное сопротивление 10±0,1 МОм
R19	СПЗ-ЗгМ-15-22 кОм±20%	1	
R20	18±0,18 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R21*	2±0,02 Ом, провод ПЭМС 0,4	1	
R22*	МЛТ-0,5-10 кОм±10%	1	
R23	МЛТ-0,5-10 кОм±10%	1	
R24	МЛТ-0,5-2-кОм±10%	1	
R25	МЛТ-0,5-33 Ом ±10%	1	
R26*	МЛТ-0,5-20 кОм±10%	1	
R27	МЛТ-0,5-22 кОм±10%	1	
R28	80 ±3 Ом ПЭМС 0,1	1	
	Конденсаторы		
C1	КД—10пФ	1	Применяется при необходимости
C2	К50-9-2.0 мкФ±10%	1	
C3	К74-0.15 мкФ±10%	1	
C4	КСО-1-270 пФ±10%	1	
C5	К50-9-10.0 мкФ±10%	1	
	Индуктивности		
L1	50 витков провода ПЭВ-1 0,1	1	
L2	140 витков провода ПЭВ-1 0,1	1	
L3	35 витков провода ПЭВ-1 0,1	1	
	Диоды		
VD1-VD5	КД521Г	5	
	Транзисторы		
VT1, VT2	П41	2	Замена на МП1Б
VT3	П403	1	Замена на П401, П402, П416

