



SCART-aljzat

1	Audio-R	Kimenet	0,5Veff; Kimeneti impedancia= 1 k Ω
2	Audio-R	Bemenet	0,5Veff; Bemeneti impedancia=10 k Ω
3	Audio-L	Kimenet	0,5Veff; Kimeneti impedancia= 1 k Ω
4	Audio	Föld	
5	Video-kék	Föld	
6	Audio-L	Bemenet	0,5Veff; Bemeneti impedancia=10 k Ω
7	Video-kék	Jel	0,7V; 0-2V=; imp.=75 Ω
8	Kapcsoló	Jel	0=0-2V; 1=9,5-12V
9	Video-zöld	Föld	
10	Szabad		
11	Video-zöld	Jel	0,7V; 0-2V=; imp.=75 Ω
12	Szabad		
13	Video-piros	Föld	
14	Szabad		
15	Video-piros	Jel	0,7V; 0-2V=; imp.=75 Ω
16	Blanking	Jel	0=0-0,4V; 1=1-3V(75 Ω); 1=KI
17	Video	Föld	
18	Blanking	Föld	
19	Video-ki	Jel	1V; 0,3V sync.; 0-2V=; imp=75 Ω
20	Video-be	Jel	1V; 0,3V sync.; imp.=75 Ω
21	Chassis	Föld	