OHMS	10 V	16 V	25 V	35 V	50 V	100 V	160 V	250 V
1 uF					5	7	10	14
2,2 uF					4	6	8	10
4,7 uF			3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	3,5
10 uF		2,0	2,0	2,0	2,0	1,2	1,5	2,8
22 uF	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,66	1,1	1,2
47 uF	1,3	1,3	1,3	0,60	0,60	0,32	0,46	0,60
100 uF	1,3	0,60	0,60	0,33	0,33	0,16	0,24	0,30
220 uF	0,60	0,33	0,33	0,25	0,19	0,09	0,14	0,27
470 uF	0,33	0,25	0,19	0,14	0,09	0,06		
1000 uF	0,19	0,14	0,09	0,07	0,06			
2200 uF	0,09	0,07	0,06	0,05	0,04			
3300 uF	0,07	0,06	0,05	0,04				
4700 uF	0,06	0,05	0,04	0,03				
10 mF	0,04	0,03						OHMS