

Таблица 3.14.

Байт опций ОР4. Особенности телевизора

Бит (кнопка ПДУ)	Значение бит	Описание	Возможные значения бит
7	0	Гнезда для наушников нет	1
	1	Гнездо для наушников есть	
6	0	Арабский и персидский языки меню недоступны	0
	1	Арабский и персидский языки меню доступны	
5	0	Еврейский язык меню недоступен	0
	1	Еврейский язык меню доступен	
4	0	Гостиничный режим не доступен	1
	1	Гостиничный режим доступен	
3	0	Таймер отсутствия сигнала недоступен	1
	1	Таймер отсутствия сигнала доступен	
2	0	Таблица каналов для синтезатора частоты тюнера доступна	0
	1	Частотный поиск для синтезатора частоты тюнера доступен	
1	0	Один диапазон настройки (UHF)	1
	1	Три диапазона настройки (VHF1, VHF2 и UHF)	